

EzAlert I

DETECTOR DE TENSÃO

CARACTERÍSTICAS

- Indicação de tensão luminosa e sonora;
- Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AAA;
- Dimensões: 153(A) x 25(L) x 18(P) mm;
- Temperatura de Operação: -10°C ~ 50°C;
- Temperatura de Armazenamento: 10°C ~ 50°C;
- Segurança IEC/IEC61010 CAT II 1000V;
- Peso: Aprox. 42 gramas;
- Garantia: 3 (três) meses a partir da data de aquisição.



APLICAÇÕES

Este instrumento é utilizado para identificar a presença de tensão AC sem contato elétrico, assim como identificação de fase e neutro, com indicação sonora e luminosa, de terminais e barramentos sem isolamento energizados. Não aplicável em cabos com isolamento.

SEGURANÇA

Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.

ELÉTRICAS

- Tensão de Operação: 90V a 1000V AC;
- Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz;
- Indicador de tensão: LED e Buzina.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções no Blister (1 un.)

**Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.*

Revisão: 02
Emissão: 01/03/2022

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860
FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444
FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

