

MTB-1000

TESTADOR DE BATERIA

CARACTERÍSTICAS

- Tela: Display LCD;
- Bateria aplicável: Bateria de acionamento de 12V de ácido de chumbo;
- Tipo de bateria: Bateria de chumbo-ácido comum, bateria de placa plana AGM, bateria espiral AGM, bateria GEL, bateria EFB;
- Capacidade da bateria: 3~250Ah;
- Capacidade de bateria restante;
- Padrão e alcance da bateria:
 - CCA:40~2000; BCI:40~2000; CA:40~2000;
 - MCA:40~2000; JIS:26A17~245H52;
 - DIN:40~1400; IEC: 40~1400; EN:40~2000;
 - SAE:40~2000; AH:3~220 AH;
- Faixa de tensão DC: 7~16V;
- Método de teste: Cabo de teste Kelvin de quatro terminais;
- Proteção contra sobretensão;
- Aviso de mau contato;
- Medição de resistência interna;
- Comprimento dos Cabos: Aproximadamente 0,6m;
- Teste de carga / partida: 7 ~ 30V;
- Conexão USB;
- Idiomas: Português e Inglês;
- Função de impressão;
- Ambiente de Operação: 0°C a 50°C (Para uso da Impressora);
- Umidade Relativa:
 - Operando: Abaixo de 35°C, ≤90%;
 - Sem operar: Entre 35~40°C, ≤60%;
- Alimentação: 1 bateria 3V tipo CR2032;
- Dimensões: 95(A) x 47(L) x 183(P)mm;
- Peso: Aproximadamente 413 gramas (incluindo bateria);
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.



APLICAÇÕES

O testador de bateria MTB-1000, com sua tecnologia de teste de condutividade de ponta, ajuda os usuários a medir com precisão e rapidez a capacidade de corrente de partida à frio da bateria do veículo, estado da bateria e detectar falhas comuns do sistema de partida, o que ajuda a reparar rapidamente o veículo.

SEGURANÇA

Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860
FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444
FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.)
2. Cabo USB (1 un.)
3. Bolsa de Transporte (1 un.)
4. Papel para Impressão (3 un.)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



Revisão: 06

Emissão: 22/07/2025

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.